



# Your Desk

## Felica/Mifareカード導入マニュアル

## ○FeliCa/Mifareカード導入でできること

- ・ Felica/Mifareカードの導入により、カードをかざすだけで、ログインが可能となります。

## ○稼働確認済みの環境（推奨環境）

### ・ OS

Windows 11 Pro、 Windows 10 Pro

※原則、貴社でご用意ください。

※iOS、MacOS、Androidには対応しておりません。

### ・ Felicaリーダー

SONY製の非接触ICカードリーダー : RC-S300、 RC-S380 ※原則、貴社でご用意ください。

商材URL : <https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/products/RC-S300.html>

セットアップ方法 :

【RC-S300】 <https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/setup/RC-S300.html>

【RC-S380】 <https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/setup/RC-S380.html>

## ○導入までの流れ（※事前にテストが必要です）

### ・ 以下の①②のいずれかを選択してください。

①弊社にて、専用アプリインストールとテストを実施する方式

- ・ 弊社に、「端末、FeliCa/Mifareリーダー、FeliCa/Mifareカード（1枚）」をご郵送ください。

②貴社担当者様にて、専用アプリインストールとテストを実施する方式

- ・ インストール手順は次ページよりご確認ください。

## 導入手順

### 登録前に事前のお願い

- ① YourDeskの「Menu」→「認証済み端末設定」から、任意の端末名・端末コード・パスワードの設定をお願いいたします。
- ② YourDeskの「ユーザー管理」から「FelicaID」もしくは「MifareID」の登録をお願いいたします。

# 事前のお願い①：認証済み端末設定



「認証済み端末設定」では、Felica/Mifareカードをご利用いただく際、読み取り用に使用する端末の設定ができます。

端末名・端末コード・パスワードを設定し「保存」します。



×

端末名 **必須**

端末コード **必須**

パスワード **必須**

キャンセル

×

氏名 **必須**

フリガナ

ログインID **必須**

メールアドレス **必須**

プロフィール画像  ファイルを選択 選択されていません  
※最大サイズ: 2MB

**FelicaID**

**MifareID**

ステータス  有効  無効

デフォルトフロア

固定席 フロア  席

言語 **必須**

権限 **必須**

所属  ※属性を追加・編集する場合は「所属」から行えます

営業 開発部 業務管理部 フロントエンドチーム  
サーバーサイドチーム インフラチーム

キャンセル

- ① 「新規ユーザー登録」もしくは登録済みユーザーであれば「編集」からダイアログを開きます。
- ② FelicaIDもしくはMifareIDの項目を設定し保存します。  
※設定後は、「編集」ボタンから修正できます。


## 登録前に事前のお願い

YourDeskの「Menu」 → 「認証済み端末設定」から、  
任意の端末名・端末コード・パスワードの設定をお願いいたします。

① 下記URLからFelica /Mifareアプリをダウンロードしてください。

[https://www.yourdesk.jp/resources/app-windows/YourDesk\\_Setup\\_1.0.0.exe](https://www.yourdesk.jp/resources/app-windows/YourDesk_Setup_1.0.0.exe)

② ダウンロードをして、ファイルを実行しようとするすると下記画像が出ますので、「詳細情報」をクリックして実行してください。



①アプリを開くと、下図のように設定画面がでてくるので各項目を入力します。



**YourDesk フロアアプリ設定**

YourDesk をご利用いただきありがとうございます。  
この端末を認証し、共有で利用する設定を行います。

**端末設定**

YourDesk 「認証済み端末設定」登録した端末コードとパスワードを入力し「設定」ボタンを押してしてください。

サービスURL (独自インストールタイプをご利用の場合変更)

https://app.yourdesk.jp

組織コード

組織コードは必須項目です

端末コード

端末コードは必須項目です

パスワード

パスワードは必須項目です

設定

**注意事項**

アプリは全画面で出てきます。  
終了する際はAlt + [F4]でお願いいたします。

**設定確認**

組織ID	demo
端末ログインID	test1234
端末パスワード	test1234

**設定に関するご注意**

共有設定された端末では、カード認証あるいはIDの入力だけで座席の利用が可能になります。  
また、利用状況検索機能において利用者名あるいはIDが表示されますので、公共の場所への設置時にはご注意ください。

以上を確認しました

設定完了

Copyright © SIOS Technology, Inc.

- ②入力完了後「設定」をクリックします。
- ③右画像が表示されますので  
注意事項を読んでいただき、問題が無ければ  
「以上の注意を確認しました」にチェックを入れ、  
「設定完了」をクリックしてください。

①設定が無事に完了したら下画像のような画面が表示されます。

事前にお伝えいただいたご利用いただくFelica /Mifareをリーダーにかざしていただくと、ログインできます。



## 注意事項

**Felica /Mifareリーダーは事前に  
セットアップを済ませてからご利用ください**

※セットアップ方法はコチラ

<https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/suport/setup/RC-S300.html>

②ログインし、下の画面のようにフロアページに遷移しましたら、設定完了です。

